Univerzální napájecí zdroj

Model: **AK-NU-12**

Kód produktu	AK-NU-12
Typ výrobku	Univerzální napájecí zdroj
Série	Univerzální
Napájecí napětí	110-240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	< 1 A
Účinnost	> 80 %
Výstupní napětí	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatická regulace výstupní napětí	Ano
Výstupní proud	max. 3.5 A
Výstupní konektor	K2H - 18.5V/19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K4 - 19V 5.5x3.0 mm + pin, K5 - 19V/20V 5.5x2.5 mm, K6 - 19V 5.5x1.7 mm, K15D - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K17 - 18.5V/19.5V 4.8x1.7 mm
Maximální výkon	65 W
Přívod napájení	IEC C8
Mechanický přepínač	Žádná
Uzemnění	Ano
Měkký rozjezd	Ano
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
USB konektor	Žádná
Napájecí kabel je součástí balení	Ano
Materiál	ABS
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Žádná
MTBF	100000 h
Teplota	5 - 50 °C
Balíček	EcoBox
Velikost produktu (L x W x H)	95 x 49 x 27 mm
Velikost balení (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Čistá hmotnost	322.5 g
Celková hmotnost.	371.5 g
Prohlášení o shodě CE	Ano
FCC shody	Ano
RoHS Shoda	Ano
REACH shoda	Ano
EAN kód	5901720134905
Záruka	24 měsíců

Popis

Akyga® AK-NU-12 je **univerzální napájecí zdroj pro různé typy notebooků** napájených v rozmezí **18.5V / 19V / 19.5V / 20V** a maximálně **65W**, které **drží sadu 6 různých vyměnitelných zástrček**. Zástrčky se navzájem liší ve vnitřních a vnějších rozměrech a přítomností kolíku. Tento druh řešení je zvláště doporučen pro lidi, kteří chtějí dodat různé modely notebooků různých značek, aniž by přivolali a přenášeli mnoho různých zdrojů napájení. Je-li to nutné, aby napájecí zdroj odpovídal zcela jinému sortimentu, stačí pouze změnit zástrčku.
Výstupní napětí se po připojení vybrané zástrčky automaticky nastaví. Kabel napájecího adaptéru je vybaven vysoce kvalitním feritovým jádrem, které zabraňuje a chrání zařízení před jakýmkoli možným proudem režimu a vysokofrekvenčním šumem. Sada chráničů (OVP, OTP, OPP, SCP a OCP) zaručuje plně bezpečnou a stabilní práci napájeného zařízení i napájecího zdroje. Dodatečná bezpečnost pro zařízení je zajištěna **technologií soft startu**, která neutralizuje šok při prvním zdvihu proudu během spouštění zařízení.
Sada šesti výměnných konektorů zahrnuje:

- K2H - 18.5 V / 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K4 - 19 V 5.5x3.0 mm + pin
- K5 - 19 V / 20 V 5.5x2.5 mm
- K6 -19 V 5.5x1.7 mm
- K15D - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- K17 - 18.5 V / 19.5 V 4.8x1.7 mm

Sada obsahuje **1.5m** napájecí kabel. Všechny napájecí zdroje **Akyga** jsou zabaleny do **Ecoboxu**, který je šetrný k životnímu prostředí.
Doporučujeme vám použít naše **notebook vyhledávač AC adaptérů.**