Přenosná elektrárna

Model: **AK-PS-02**

Kód produktu	AK-PS-02
Typ výrobku	Přenosná elektrárna
Celkový počet konektorů USB	6 ks
Výstupní napětí DC	5 - 20 V
Výstupní napětí AC	230 V / 50 Hz
Životnost baterie	1000 krát, DOD>80%
Typ baterie	Li-ion 22.2 V
Maximální výkon	1200 W
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Ano
Výstupní napětí DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x konektor zapalovače cigaret: 12 V / 10 A
Výstupní napětí USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Výstupní napětí USB-C	2x USB-C: 5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Ano
Teplota	0°C - 40°C
Velikost produktu (L x W x H)	380 x 220 x 260 mm
Čistá hmotnost	11.26 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
RoHS Shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	AC/DC adaptér, Napájecí kabel
EAN kód	5901720137937
Záruka	24 měsíců

Popis

Přenosná elektrocentrála Akyga® AK-PS-02 je užitečné zařízení pro všechny milovníky aktivních outdoorových aktivit. Ať už jsme v kempu nebo na jachtě, elektrárna je bezpečným zdrojem energie pro naše zařízení. Je vybavena mnoha zásuvkami, a to jak stejnosměrnými, tak střídavými. K dispozici je **6 vstupů USB**, včetně 2 portů USB-C, **3 vstupy DC 12 V** a **2 zásuvky AC 230 V**. Díky tomu je mimořádně univerzální. Může sloužit jako zdroj energie nejen pro mobilní telefony, ale také pro notebooky, digitální fotoaparáty a přístroje CPAP. Napájecí stanice má navíc **baterii s kapacitou 51 000 mAh**, takže ji lze používat velmi dlouho.
Napájecí stanice AK-PS-02 je schopna **nepřetržitě dodávat výkon 1 200 W**, takže s ní můžete napájet i větší elektronická zařízení, jako je televizor nebo lednička. Je proto ideálním řešením nejen v přírodě, ale i doma při výpadku proudu. Stanice je navíc vybavena **LCD displejem**, který umožňuje sledovat stav baterie. Kromě toho je na boku krytu umístěno **LED světlo**, které může sloužit jako nouzový zdroj světla.