Přenosná elektrárna

Model: **AK-PS-04**

Kód produktu	AK-PS-04
Typ výrobku	Přenosná elektrárna
Celkový počet konektorů USB	3 ks
Výstupní napětí DC	5 - 20 V
Výstupní napětí AC	230 V / 50 Hz
Životnost baterie	1000 krát, DOD>80%
Kapacita baterie	461 Wh / 20.8 Ah
Typ baterie	Li-ion 22.2 V
Maximální výkon	600 W
OVP	Ano
OCP	Ano
OPP	Ano
OTP	Ano
SCP	Ano
UVP	Ano
Výstupní napětí DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x konektor zapalovače cigaret: 12 V / 10 A
Výstupní napětí USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Výstupní napětí USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Barva produktu	Cerň
Zobrazení	Ano
Teplota	0°C - 40°C
Velikost produktu (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm
Čistá hmotnost	7 kg
Prohlášení o shodě CE	Ano
RoHS Shoda	Ano
Zahrnuté příslušenství	AC/DC adaptér, Napájecí kabel
EAN kód	5901720139078
Záruka	24 měsíců

Popis

Mobilní elektrocentrála Akyga® AK-PS-04 je přenosný nouzový zdroj energie, který je ideální pro situace, kdy není k dispozici přístup k elektrické síti nebo při výpadku proudu. Může napájet jak malá přenosná zařízení, tak i zařízení, která vyžadují výrazně vyšší výkon, jako jsou kempinkové ledničky a přístroje CPAP. Díky tomu je ideálním společníkem pro jakýkoli výlet do přírody.
Přenosná napájecí stanice má **tři porty USB**, včetně jednoho typu C, **dvě zásuvky DC 5,5x2,1 mm**, jednu **zásuvku zapalovače cigaret 12 V** a **dvě zásuvky AC**, což umožňuje napájet až 8 zařízení současně. Kromě toho je na přední straně stanice umístěn displej LCD. Zobrazuje nejdůležitější informace o provozu zařízení. Z displeje lze mimo jiné vyčíst aktuální úroveň nabití baterie a zbývající životnost baterie/dobu nabíjení.
Napájecí stanici lze nabíjet pomocí nabíječky USB-C PD3.0, 120W napájecího zdroje nebo fotovoltaických panelů.