# AC/DC adaptér

Model: **AK-ND-54**

| | |
|---|---|
| Kód produktu | AK-ND-54 |
| Typ výrobku | AC/DC adaptér |
| Kompatibilis valamivel | Asus |
| Série | Věnováno |
| Napájecí napětí | 100-250 V |
| Spotřeba energie | < 1.5 A |
| Účinnost | > 80 % |
| Výstupní napětí | 19 V |
| Výstupní proud | 2.37 A |
| Outlet délka kabelu | 1.2 m |
| Výstupní konektor | 4.0 x 1.35 mm |
| Maximální výkon | 45 W |
| Přívod napájení | IEC C6 |
| Mechanický přepínač | Žádná |
| Uzemnění | Ano |
| Měkký rozjezd | Ano |
| OVP | Ano |
| OCP | Ano |
| OPP | Ano |
| OTP | Ano |
| SCP | Ano |
| USB konektor | Žádná |
| Napájecí kabel je součástí balení | Ne |
| Materiál | ABS |
| Barva produktu | Cerň |
| Barva podsvětlení | Zelená LED |
| Zobrazení | Žádná |
| MTBF | 100000 h |
| Teplota | 5 - 50 °C |
| Balíček | EcoBox |
| Velikost produktu (L x W x H) | 114 x 49 x 30 mm |
| Velikost balení (L x W x H) | 190 x 92 x 38 mm |
| Čistá hmotnost | 185 g |
| Celková hmotnost. | 234 g |
| Prohlášení o shodě CE | Ano |
| FCC shody | Ano |
| RoHS Shoda | Ano |
| REACH shoda | Ano |
| EAN kód | 5901720134301 |
| Záruka | 24 měsíců |

# Popis

Akyga® AK-ND-54 je **napájecí zdroj určený pro notebooky** napájené napájecími zdroji **19V/2.37A**, **45W** a konektorem **4.0*1.35 mm**.
Napájecí kabel má feritový filtr, který snižuje rušení ze sítě. Bezpečnostní komponenty OVP, OTP, OPP, SCP a OCP zajišťují bezpečné a stabilní fungování napájecího zdroje i samotného zdroje napájení. Dodatečné zabezpečení zařízení je zajištěno technologií soft startu, která neutralizuje náraz spojený s prvním výkonovým zdvihem při spuštění připojeného zařízení.
Všechny napájecí zdroje Akyga jsou baleny v ekologickém balení.
**Napájecí zdroj určený pro notebooky Asus.**
Doporučujeme vám použít naše **notebook vyhledávač AC adaptérů.**